

WRT31W



- ✓ czytelny, dotykowy wyświetlacz LED,
- ✓ regulacja jasności wyświetlacza,
- ✓ 3 tryby programowania,
- ✓ 2 czujniki temperatury,
- ✓ 24-godzinne podtrzymanie pamięci,
- ✓ tryb urlopowy,
- ✓ kalibracja i blokada temperatury,
- ✓ funkcja antyzamarzaniowa.

Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	WRT31W-B	WRT31W-CZ
Kod EAN	5905317803397	5905317803403
Wyjście z regulatora	napięciowe (230 V)	
Kolor	biały	czarny
Rodzaj regulatora	programowalny	
Sposób montażu	podtynkowy (w puszkę)	
Zasilanie	sieciowe (230 V)	
Maks. obciążenie	16 A / 3680 W	
Rodzaj czujnika	wbudowany - wewnętrzny na przewodzie - zewnętrzny	
Regulacja temperatury	elektronicznie	
Zakres regulacji temp. czujników	1°C - 70°C	
Regulacja histerezy czujnika wewn.	0,5°C - 2,5 °C	
Regulacja histerezy czujnika zewn.	1°C - 9°C	
Wyświetlacz	LED	
Stopień ochrony	IP31	
Wi-Fi	tak	
Tryby pracy	manualny, programowalny, automatyczny	
Funkcje dodatkowe	blokada rodzicielska funkcja otwartego okna funkcja antyzamarzaniowa	
Wymiary (szer. x wys. x gt.)	8,6 x 8,6 x 4,5 cm	
Gwarancja	24 miesiące	

Skład zestawu

- ✓ regulator temperatury Warmtec WRT31W z wbudowanym czujnikiem powietrznym,
- ✓ zewnętrzny czujnik na przewodzie,
- ✓ 2 x śruba montażowa,
- ✓ instrukcja obsługi i montażu w języku polskim,
- ✓ karta gwarancyjna.

Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl